



K7CO

Szén-monoxid érzékelő, cserélhető elemmel, hang- és fényjelzéssel

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű telepítés, lakossági alkalmazásra tervezve
- 10 év CO érzékelő élettartam
- Cserélhető alkáli elem (2 db AA elem, tartozék)
- Digitális kijelző aktuális szén-monoxid szint kijelzésére
- Élettartam leteltének jelzése
- Elektrokémiai CO érzékelő
- Hangjelzés riasztás esetén
- LED fényjelzés riasztás, normál működés, hiba esetén
- Teszt / reset gomb riasztási funkció teszteléséhez
- BSI (EN52091-1, EN52091-2) és CE minősített

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség Cserélhető alkáli elem (2 db AA elem)

Működési jellemzők

CO érzékelő élettartam 10 év
 Riasztás visszajelzés Hangjelzés és LED fényjelzés
 Hangerő 85 dB (A)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -10 °C és + 40 °C között
 Relatív páratartalom (nem lecsapódó) max. 90%

Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Ma x Mé) 119 x 72 x 39 mm
 Tömeg 160 g
 Szerelési opciók Rögzítés falra vagy szabadon álló (Ideális utazáshoz)